

# TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

## Montageanleitung und wichtige Informationen HLWSP

### Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz

Leuchtmittelfassung: E27

Schutzklasse: I

Maximale Leistung (thermisch):

3 x 75 W

Empfohlene Leuchtmittel:

LED Lampen 7 W, matt

### Hinweis:

Diese angegebene maximale Leistung bezieht sich auf Allgebrauchsglühlampen. Wir empfehlen Ihnen jedoch LED Lampen mit entsprechender Glühlampenleistung.

**Halogenglühlampen sind keinesfalls geeignet**, da diese sehr viel heißer werden als Glühlampen.

### Sicherheitshinweise:

- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.  
**Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!**
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!
- Beachten Sie bitte die angegebene maximale Leistung der Leuchtmittel.

**Eine höhere Bestückung führt zu Verfärbungen  
des Lampenschirms und zu Brandgefahr!**

### Die Pflege der Leuchte:

Die Metallleuchtenteile reinigen Sie bitte ohne Pflegemittel nur mit einem feuchten Tuch.

Die Oberseite des Lampenschirms reinigen Sie bitte, ohne Druck mit einem trockenen Tuch. Die Innenseite können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen.

### Montage des Lampenschirms:

- Führen Sie die Leitung zuerst durch den Lampenschirm und dann durch die Zugentlastung.
- Drehen Sie die Zugentlastung an das Gewinderöhrchen.
- Sichern Sie mit der M5 Schraube die Zugentlastung am Gewinderöhrchen.
- Fixieren Sie die Leitung mit der M6 Schraube der Zugentlastung (Nicht zu fest andrehen, da sonst die Leitung beschädigt werden kann).

Beachten Sie auch den, dem Lampenschirm beiliegenden, Beipackzettel:

**„Wichtige Informationen zu den  
Lampenschirmen“**

### Montage der Leuchte:

- Hängen Sie den 3-Loch-Aufhänger der Leuchte in den bauseits vorhandenen Deckenhaken.
- Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen.
- Fixieren Sie den Baldachin über die Anschlussklemmen.

### Aufbau und Anschlussplan:

